

QUAZAR Qi MIRROR CHARGER POWERBANK

LEÍRÁS ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Qi powerbank a Qi szabvány alatt működő okos telefonok vezeték nélküli töltésére is alkalmas, de használható hagyományos powerbankként, kábellel való töltésére.

POWERBANK általános infó

Hordozható, univerzális akkumulátor mobiltelefonok, iPhone, iPad, MP3/MP4/MP5 lejátszók, kamerák, fényképezőgépek, PDA-k, tabletek és egyéb készülékek feltöltéséhez.

- A Power Bank töltési kapacitását, ki- és bemenő áramerősségét (mAh) a készülék hátulján lévő információs szövegrész tartalmazza.
- A töltési kapacitás a PowerBank-ben lévő akkumulátor maximum kapacitását jelöli, mely névleges, veszteségek nélküli kapacitásnak tekintendő.
- A töltési idő végeztével a Power Bank-et válassza le a feszültség forrásról, lehetőleg ne hagyja több napig a töltőn

POWER BANK HASZNÁLATA, A POWER BANKKEL VALÓ TÖLTÉS

- **Töltöttségi szint:** az eszköz oldalán lévő bekapcsoló gomb rövid benyomásával aktiválódik. A töltőfelület feletti kijelző mutatja a készülék töltöttségi szintjét %-ban.
- **Kábeles töltéshez:** Az eszköz oldalán lévő bekapcsoló gomb rövid benyomásával kapcsolja be az eszközt. Csatlakoztassa a feltölteni kívánt készülékhez (például telefonhoz) tartozó gyári töltőkábel USB végét a Power Bank-en lévő USB csatlakozó aljzatba, majd csatlakoztassa a kábel másik végéhez a tölteni kívánt eszközt.
- **Qi vezeték nélküli töltéshez:** Az eszköz oldalán lévő bekapcsoló gomb kétszeri rövid benyomásával aktiválódik a vezeték nélküli töltő felület, amit a funkció zöld színű ikonjának megjelenése jelez. Tegye a telefont a töltő felületre és az akkumulátor elkezd tölteni. (A kijelző mutatja az power bank töltöttségi szintjét, illetve azt, hogy csatlakoztatott készülék mennyit vesz fel (5.0V 1A vagy 5.0V 2.1 A)



- A power bank akkor kapcsol ki, ha teljesen átadta töltöttségét, vagy a töltendő készülék teljesen feltöltött.

- A feltölteni kívánt készülékünk jelzi a töltöttség állapotát. A 100%-os töltöttség elérése függ a lemerültség fokától és a készüléktől, általában 2-8 óra szükséges a feltöltéshez.
- A Power Bank automatikusan kikapcsol, ha egyik funkciója nincs használatban.
- A Qi jellevővel nem rendelkező telefonok töltéséhez szükség van jellevőre, melyet a tölteni kívánt telefon micro USB, vagy lightning portjához kell csatlakoztatni. A vezeték a telefon hátuljához hajtva tudja tölteni a telefont. A jelenleg Qi képes telefonok listáját a Kompatibilitás pont alatt részletezzük. A honlapunkon is közzétezzük:
https://www.quazar.hu/webaruhaz/vezetek-nelkuli-toolto/qi-powerbank_hordozható-vezetek-nelkui-toolto



- **KÉRÉSRE** a készülékhez cégünk ingyenesen csomagol 1 darab jellevőt. (pl: Type C, Lightning, Micro USB). Azon telefont védő tokok, amelyek vastagsága meghaladja a 2 mm-t, vagy fémből vannak, megakadályozzák az átvitelt és a töltés nem fog bekövetkezni. Ezeket a töltéskor el kell távolítani.

POWER BANK FELTÖLTÉSE

- **Hagyományos, kábeles feltöltés (micro USB) :** Csatlakoztassa a töltő kábel micro USB csatlakozóját a Power Bank micro USB bemenetébe, mely a készülék alján, a két USB között található. A kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép USB 2.0 aljzatába, vagy a gyorsabb töltés érdekében adapteren keresztül a 220V-os hálózathoz (pl használhatja hozzá a telefonjához kapott USB kimenettel rendelkező hálózati töltőt is).



- Hálózatról történő töltés közben a készüléken lévő kijelző mutatja az aktuális töltöttségi szintet.
- Teljes töltés idő függ a forrás készülék típusától, a power bank lemerültségi szintjétől, az áramforrás kimenő kapacitásától (töltő output kapacitása mAh-ben), általában 3-8 óra.
- A töltési idő végeztével a Power Bank-et válassza le a feszültség forrásról, lehetőleg ne hagyja több napig a töltőn.
- **A powerbankek a 4-5. teljes feltöltés után érik el a kapacitásuk maximumát, azaz innentől dolgoznak a teljes kapacitásukon, a legnagyobb teljesítményükön.**

TELEFONTARTÓ FUNKCIÓ:

A KÉSZÜLÉK OLDALÁN TALÁLHATÓ FÜL ELŐHÚZÁSÁVAL A KÉPEN LÁTHATÓ MÓDON TELEFONTARTÓKÉNT IS FUNKCIONÁL:



A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TÁROLÁSA

- Ne szúrja át, ne dobálja és semmilyen módon ne próbálja átalakítani a készüléket.
- Ne töltsen a Power Bank elemét 0 °C-nál alacsonyabb környezeti hőmérsékleten. Ügyeljen rá, hogy a Power Bank feltöltése 0 °C - 40 °C közötti hőmérséklet mellett történjen. Egyéb körülmények között történő feltöltése ronthatja az elem teljesítményét és csökkentheti élettartamát.
- A készülék nem igényel karbantartást.
- A készülék optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartomány +5 és +45 Celsius fok között van. Amennyiben a készülék folyamatosan az optimális működéséhez szükséges hőmérsékleti tartományon kívül kerül használatba, úgy ez kapacitásvesztést okozhat.
- **Figyelem: ne hagyja a készüléket a gépjárművének a szélvédője mögött, mert a fokozott hő hatására a powerbankben lévő akkumulátor megolvadhat.**
- A veszteség a nemzetközi szabályozásnak megfelelően, a Power Bank optimális működése során maximum 20%-30%-os lehet.
- A veszteségek a töltési folyamat során bekövetkezett veszteségeket jelentik, melyek az áramforrás, a töltőkábel típusa (pl.: hossza, gyári kábel-e), a tölteni kívánt eszköz le szabályozása (maximum felvehető kapacitás/óra), valamint a Power Bank-be épített biztonsági rendszer (túlfeszültség, túltöltés, rövidzárlat védelem) le szabályozásából adódnak. Például az 5000mAh-es Power Bank készülék óránként csak 1000mA töltést ad le, így a maximum kapacitását 5 óra alatt adja át a tölteni kívánt készüléknek. Ez a szabályozás szolgálja, hogy a tölteni kívánt készülékünk biztonságosan tudja átvenni a kapacitást és ez ugyanez a szabályozás okoz veszteséget is.
- Optimális tárolási hőfok: 0 és + 40C között
- Kerülje a 100%-ban történő lemerítést (üres állapotban hónapokig használaton kívül), mert ún. mély merültségi állapotot hozhat létre. Ilyen esetben a cella tönkremegy.
- A termék kicsi, lenyelhető alkatrészeket is tartalmazhat, ezért gyermekektől távol tartandó!
- Tisztításához csak egy száraz vászontörlet használjon. Erősebb szennyeződéseknel a tisztító törlet enyhén nedvesítse meg vízzel. Ne használjon tisztítószereket vagy vegyszereket, mert ezek károsítják a készülék anyagát.
- Bár a készülék ellenáll: pornak, kisebb-nagyobb ütődéseknek, ráfröccsenő víznek, páranak, folyó víznek nem szabad bejutnia a készülék belsejébe!

- Gyermekektől elzárva tárolandó
- A Power Bank túltöltöttség, túlfeszültség, valamint rövidzárlat védelemmel van ellátva.

GARANCIA

A Power Bank rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát nyújtunk.

A készülék akkumulátort tartalmaz, ezért élettartamának végeztével (kb. 500 teljes ciklus) szemétként dobni nem szabad, az arra kijelölt használt elemgyűjtő helyeken kell elhelyezni! A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen meghibásodásért nem vállalunk felelősséget.

PARAMÉTEREK

1. Akkumulátor típusa: Li ion Polymer
2. Mérete: 140*68*15mm, súly: 197,4 g
3. Alapanyag: ABS
4. USB: DUAL USB és microUSB port
5. Kábeles Input: 5V 2,1A max
6. USB Output: 5V 1A; 5V 2,1 A max
7. Vezeték nélküli Qi output: 5V 1000 mA
8. Qi töltési frekvencia: 100-200 KHZ
9. Qi töltési távolság: 3-6 mm.
10. Töltési idő: 5 - 10óra
11. Kapacitás: 8.000mAh
12. Qi hatékonyság: 50-75%.

TARTOZÉKOK

A csomagolás tartalma: 1 db Qi power bank, 1 db USB / micro USB kábel, 1db Magyar nyelvű használati utasítás. Amennyiben a telefonja nem rendelkezik integrált NFC funkcióval, igényelhet 1 db jelveőt ingyen, melynek típusa lehet: lightning, micro USB vagy typeC.

Kompatibilitás

A töltő a ASUS Padfone S / Blackberry Classic / CAT Catphone S50/ Google Nexus 4 / Google Nexus 5 / Google Nexus 6 / Google Nexus 7 / S6 edge / S6 / S7 / S7 edge / S8 / S8+ / Note 5/ Note 6 / Nokia930 / Nokia830 / Nokia735 / Nokia920 / Nokia928 / Nokia1520 / HTC Droid DNA / HTC 8X / SONY Xperia Z4V / SONY Xperia Z3V / iPhone 8 / iPhone X / Nexus4/ Nexus5/ Nexus6 / Nexus7 tabletekhez, telefonokhoz mindenféle segédeszköz nélkül használható.

A beépített Qi jelveővel rendelkező telefonok listája folyamatosan bővül. Ezen a linken kaphat további friss információkat:

<https://www.qinside.biz/en/support/qi-enabled-phones-2018>

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlával együtt a számlán szereplő viszonteladónkat, vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található ügyfélszolgálatunkhoz. Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti számla bemutatásával lehetséges!